

Quiçar
Informática



Sucesso

Solução em Impressão

Rua Elisa Silveira, 278 - Jardim da Saúde
Cep: 04152-000 - São Paulo - SP - Brasil

Fone: 11 5077-2788 - Web Site: www.quicar.com.br
Fax : 11 5058-3926 - E-mail: quicar@quicar.com.br

symbol
The Enterprise Mobility Company™

COLETOR SERIE MC9000



MC9000-K



MC9000-S

**Windows CE.NET ou Mobile 2003 (WEB)
Batch ou RF (802.11b) / GSM/GPRS / CDMA
Leitor 1D ou 2D (Imager) /IP-64**

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Frequência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.



SYMBOL MC9000 – G

Características Técnicas:

HARDWARE e SOFTWARE



	MC3000-K	MC3000-S
Processador:	Intel XScale PXA255@400MHz	
Memória FLASH/RAM (Mb)	32/32 Mb ou 64/64 Mb com SO Windows CE.NET 64 / 64 Mb com SO Windows Mobile 2003	
Tela:	97mm - ¼ VGA - Monocromática ou Colorida	
Teclado:	28, 43 ou 53 teclas	28, 38 num./função ou 38 alfa/shift
Comunicação:	RS232 / USB client / RF	
Captura de dados:	Leitor 1D Laser ou Leitor 1D 2D Imager onidirecional	
Sistema Operacional:	Windows CE.NET ou Windows Mobile 2003	
Emulação:	Terminal 5250, 3270, VT	
Alimentação:	Pack de baterias recarregáveis de 2.200 mAh @ 7.2VDC Li Íon	Pack de baterias recarregáveis de 1.550 mAh @ 7.2VDC Li Ion

RADIO FREQUÊNCIA:

WLAN:	Symbol Spectrum 24, 802.11b ou 802.11
Potencia de transmissão:	Típica 100 mW
Taxa de transmissão:	11 Mb x s (802.11b) e 2 Mb x s (802.11)
Antena:	Interna
Frequência:	De 23.4 a 2.5 GHz
PAN (Suporte Bluetooth)	Opcional
WWAN	GSM / GPRS e CDMA (1XRTT)

FISICAS

	MC3000-K	MC3000-S
Dimensões (em mm):	L:91, A:233, P:43	L:91, A:193, P:43
Peso (em gramas):	740	620
Temperatura de operação:	em tela Monocromática de -20° a 50° C em tela Colorida de -10° a 50° C	
Temperatura armazenamento:	de -40° a 70° C	
Umidade:	de 5 a 95%	
Nível de segurança:	IP64	

ACESSÓRIOS

Berço:	- 1 Slot de carga com comunicação - 4 Slots de carga com comunicação
Carregador:	- 4 slots de carga
Outros:	- Impressora portátil – Slot magnético – Cabos – Holster- Empunhadura

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Frequência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.